



Sonumaxx 2.4

Digitalt trådlöst TV-hjälpmiddel
med hörlurar och halsslinga

Egenskaper

- 2.4 GHz Digital Hopping
- Tonkontroll
- Kommunikationsfunktion: intern mikrofon
- Automatisk avstängning, om inget ljud kommer in
- 3,5 mm-ingång på fickmottagaren för anslutning av medföljande halsslinga eller hörtelefon
- 3,5 mm- och optisk ingång på sändaren
- Halsslinga med 3,5 mm-plugg ingår
- Stabil och säker ljudöverföring
- Två batterier ingår
- Fullt batteri räcker i 5 timmar
- Lätt att byta till reservbatteri
- Laddningsfack för reservbatteri
- Fungerar för både hörapparats- och CI-bärare
- Artikelnummer: 251040

Sonumaxx 2.4 GHz bygger på den senaste tekniken inom digital, trådlös ljudöverföring. Med ergonomisk design, den störningsfria 2,4 GHz-frekvensen, förstklassigt ljud och bekväm hantering, är Sonumaxx ett perfekt hörselhjälpmiddel.

Anslut sändaren till en önskad ljudkälla: TV, dator, DVD-spelare, CD-spelare, HiFi-system eller MP3-spelare. Nu kan du njuta av det rena, klara ljudet via halsslinga eller hörlurar utan komplicerad installation eller kabeldragning.

Ljudet på slingan till hörapparaten kan justeras via volymkontroll på mottagaren. Vid användning av hörtelefon kan den gå upp till 120 dB.

Den digitala överföringen mellan sändare och mottagare är stabil, säker och okänslig för störningar.

Sonumaxx sändarenhet har både 3,5 mm- och optisk audioingång, som gör det möjligt att ansluta flera typer av ljudkällor. En optisk kabel ingår.

Fickmottagaren laddas och förvaras i sändarens dockstation. Ett fulladdat batteri räcker i ca 5 timmar beroende på den inställda volymen. Två batterier ingår, vilka kan laddas och användas om vartannat.

Via en justeringsknapp på framsidan av sändaren kan användaren ställa in önskad ljudprofil, 1. ingen justering, 2. ökad diskant och bas, 3. ökad diskant eller 4. ökad bas.

Den känsliga inbyggda mikrofonen gör det möjligt att höra vad som sägs i närområdet när du vill växla mellan ljudkällan (t.ex. TV-n/musikspelaren) och omgivningen. Du växlar enkelt genom att använda mikrofonknappen som sitter på framsidan av halsslingans mottagare. Då stängs ljudkällan av och du kan höra vad någon bredvid dig säger.



Tekniska data

Sändning:	FM, digital frekvenshopping	
Frekvens:	2.4 GHz digital	
Driftspänning:	Sändare: 5 V, 550 mA	
	Mottagare: 3.7 V, 350 mA Litium-Polymer-batteri	
Frekvensåtergivning:	30 Hz – 20 kHz	
Distorsion:	<0.5%	
Signal/brus-förhållande:	>75 dB	
Räckvidd:	Upp till 25 meter (fritt fält)	
Tillbehör:	Extra halsslinga	art nr 251042
	Extra batteri	art nr 251046
	Hörlurar EM-201	art nr 230903
Alternativa paket:	Sonumaxx 2.4 med halsslinga	art nr 251040
	Sonumaxx 2.4 med hörlurar	art nr 251050

