



Sonumaxx 2.4

Digitalt trådlöst TV-hjälpmiddel
med hörlurar

Egenskaper

- 2.4 GHz digital frekvenshopping
- Tonkontroll
- Kommunikationsfunktion: intern mikrofon
- Automatisk avstängning om inget ljud kommer in för att spara ström
- 3,5 mm-ingång på fickmottagaren för anslutning av medföljande hörtelefon
- 3,5 mm- och optisk ingång på sändaren
- Hörlurar med 3,5 mm-plugg ingår
- Stabil och säker ljudöverföring
- Två batterier ingår
- Fullt batteri räcker i 5 timmar
- Lätt att byta till reservbatteri
- Laddningsfack för reservbatteri
- Artikelnummer: 251050

Sonumaxx 2.4 GHz bygger på den senaste tekniken inom digital, trådlös ljudöverföring. Med ergonomisk design, den störningsfria 2,4 GHz-frekvensen, förstklassigt ljud och bekväm hantering, är Sonumaxx ett perfekt hörselhjälpmiddel.

Anslut sändaren till en önskad ljudkälla: TV, dator, DVD-spelare, CD-spelare, HiFi-system eller MP3-spelare. Nu kan du njuta av det rena, klara ljudet via hörlurar utan komplicerad installation. Ljudet till hörlurarna kan justeras med upp till 120 dB förstärkning.

Den digitala överföringen mellan sändare och mottagare är stabil, säker och okänslig för störningar.

Sonumaxx sändarenhet har både 3,5 mm- och optisk audioingång, som gör det möjligt att ansluta flera typer av ljudkällor. En optisk kabel ingår.

Fickmottagaren laddas och förvaras i sändarens dockstation. Ett fulladdat batteri räcker i ca 5 timmar beroende på den inställda volymen. Två batterier ingår, vilka kan laddas och användas om vartannat.

Via en justeringsknapp på framsidan av sändaren kan användaren ställa in önskad ljudprofil, 1. ingen justering, 2. ökad diskant och bas, 3. ökad diskant eller 4. ökad bas.

Den känsliga inbyggda mikrofonen gör det möjligt att höra vad som sägs i närområdet när du vill växla mellan ljudkällan (t.ex. TV-n/musikspelaren) och omgivningen. Du växlar enkelt genom att använda mikrofonknappen som sitter på framsidan av halsslingans mottagare. Då stängs ljudkällan av och du kan höra vad någon bredvid dig säger.



Tekniska data

Sändning:	FM, digital frekvenshopping	
Frekvens:	2.4 GHz digital	
Driftspänning:	Sändare: 5 V, 550 mA	
	Mottagare: 3.7 V, 350 mA Litium-Polymer-batteri	
Frekvensåtergivning:	30 Hz – 20 kHz	
Distorsion:	<0.5%	
Signal/brus-förhållande:	>75 dB	
Räckvidd:	Upp till 25 meter (fritt fält)	
Tillbehör:	Extra halsslinga	art nr 251042
	Extra batteri	art nr 251046
Alternativa paket:	Sonumaxx 2.4 med halsslinga	art nr 251040
	Sonumaxx 2.4 med halsslinga och hörlurar	art nr 251055

