



FGA-40HQ

Jordisolator

Egenskaper

- Guldpläterade RCA-kontakter
- Monterbar
- Input/output impedans: 12k Ω
- Frekvensområde: 20-30.000Hz
- THD: <0,001%
- Transmissionförhållande 1:1
- 42 x 29 x 96mm

En jordisolator behövs om inkoppling av flera signalkällor med olika jordreferenser har skapat en jordslinga som resulterat i störningar (brum). Den används huvudsakligen i fordonsmonterade ljudanläggningar. Jordisolatorn kopplas alltid in mellan två enheter med linjekänslighet. Innehåller galvanisk skilda jordar som delar upp jordslingorna och tystar anläggningen.

Tekniska data

Frekvensområde	20-30,000Hz
Ingångsimpedans	12k Ω
Utgångsimpedans	12k Ω
Transmissionförhållande	1:1
THD	< 0.001%
Omgivningstemperatur	0-40 °C
Storlek	42x29x96mm
Vikt	105g
Ingångar	1xRCA L/R
Utgångar	1xRCA L/R
Art nr	286022

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se



Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 18175 LIDINGÖ
Besöksadress Förrådsvägen 2 B, 18141 LIDINGÖ

Tel 08-7671818
Fax 08-7671820

E-mail info@edin.se
Internet edin.se • hörbutiken.se

